



Korisničko uputstvo za programiranje šifre na alarmnom sistemu PARADOX

Vaš sistem se može programirati za korišćenje i četvorocifrenih i šestocifrenih šifri za pristup, gde svaka cifra može imati vrednost od 0 do 9. Smatra se da su šestocifrene šifre teže za „provaliti” i da su zbog toga sigurnije. Izbegavajte programiranje jednostavnih ili očiglednih šifri za pristup, kao što su vaš broj telefona, adresa ili šifre 1234. Pogledajte MASTER QUICK meni na unutrašnjosti pakovanja.

KAKO DA PROGRAMIRAM ŠIFRE ZA PRISTUP?

1. Pritisnite dugme [0]
2. Unesti svoj [system master code] ili [master code]
3. Preskočite ako koristite MG32LCD dugme [0] će svičati. Kada zona LED ili dugme zone svetli (ne svička), korisnik je već programiran.
4. Izaberite korisnika tako što unesete dvocifreni korisnički broj (npr. [0]+[9] za korisnika 9) ili koristite dugmiće za pomeranje gore – dole i onda pritisnite [ENTER].
Za MG10LEDV/H, pritisnite dugme koje odgovara korisničkom broju (npr. [9] za korisnika 9).
5. Unesite novu četvorocifrenu ili šestocifrenu [šifru za pristup].
6. Potvrdite šifru.
7. Pritisnite dugme na daljincu ili pritisnite [ENTER] da preskočite ako nema daljinskog za program.
(Nije dostupno za nepodeljene sisteme)
Pritisnite [1] i/ili [2] da dodelite korisniku participiju/odeljak/deo. Pritisnite [ENTER], meni će preći na sledećeg dostupnog korisnika, ako izaberete da nastavite.

KAKO BRIŠEM ŠIFRE ZA PRISTUP?

1. Pritisnite dugme [0].
2. Unesite svoj [system master code] ili [master code].
3. Izaberite korisnika tako što unesete dvocifreni broj (npr. [0]+[9] za korisnika 9)
Za MG10LEDV/H, unesite jednocifreni korisnički broj (npr. [9] za korisnika 9)
4. Pritisnite i držite dugme [SLEEP] dok ne čujete zvuk za potvrdu.