

## Sadržaj:

1. Monitoring preko telefonske dojave.....	1
2. Programiranje centrala Paradox SP 4000, 5500, 6000 i 7000 .....	1
3. Dodavanje novog i brisanje starog korisnika.....	1
3.1. Dodavanje novog korisnika .....	1
3.2. Brisanje starog korisnika .....	1
4. Lista obaveznih aktivnosti za instalatera.....	2
5. Lista korisnika na šticienom objektu .....	3
6. Lista zona na šticienom objektu .....	4

## 1. Monitoring preko telefonske dojave

**801** – isključiti 1, uključiti 2

**815** – \_\_\_\_\_, pa ENTER (ukoliko je objekat van našeg područja ukucati ispred 034)

**816** – \_\_\_\_\_, pa ENTER (ukoliko je objekat van našeg područja ukucati ispred 034)

**817** – \_\_\_\_\_, pa ENTER (ukoliko je objekat van našeg područja ukucati ispred 034)

**840** – 001, kako bi centrala slala periodični test jednom na 24h

**850** - \_\_ : \_\_ uneti vreme kada će se javiti centrala

## 2. Programiranje centrala Paradox SP 4000, 5500, 6000 i 7000

**ENTER** + instalaterska šifra (za ulazak u programski meni)

**397** – Ukucati novu instalatersku šifru \_\_\_\_\_, po default-u je 0000.

**399** – Ukucati novu MASTER šifru \_\_\_\_\_, po defaultu je 1234.

**001** – ZONA 1 (ako je ulaz), uključiti 01, pa 1, pa enter

**002** – ZONA 2 (ako treba da odmah reaguje), uključiti 08, pa 1, pa enter

**003** – ZONA 3 (PANIK TASTER), uključiti 16, pa 1, pa enter

**700** – uključiti 1 ukoliko se sistem particioniše

**705** – uključiti 1 ukoliko je potrebno ATZ (dupliranje zona)

**702** – uključiti 1 i 4 za PANIK (Aktivira se pritiskom dugmeta 1 i 3, u isto vreme)

**710** – \_\_\_\_\_ ukucati ulazno vreme za particiju 1 (na pr. 020, za 20 sekundi)

**711** – \_\_\_\_\_ ukucati ulazno vreme za particiju 2 (na pr. 020, za 20 sekundi) AKO JE POTREBNA

**745** – \_\_\_\_\_ ukucati izlazno vreme za particiju 1 (na pr. 020, za 20 sekundi)

**746** – \_\_\_\_\_ ukucati izlazno vreme za particiju 2 (na pr. 020, za 20 sekundi) AKO JE POTREBNA

## 3. Dodavanje novog i brisanje starog korisnika

### 3.1. Dodavanje novog korisnika

**POWER** + Master šifra, potom 05 (kao korisnik pod rednim brojem 5), pa nova šifra \_\_\_\_\_, potom još jednom \_\_\_\_\_, pa ENTER za snimanje. Za naredne korisničke šifre uneti dalje 06, pa 07 itd....

### 3.2. Brisanje starog korisnika

**NAPOMENA:** Starog korisnika uvek možeš obrisati dodavanjem novog korisnika.

**POWER** + Master šifra, potom 05 (kao korisnik pod rednim brojem 5), pa zadržati SLEEP dok se ne ugasi samo. Za naredne korisničke šifre uneti dalje 06, pa 07 itd....

#### 4. Lista obaveznih aktivnosti za instalatera

redni broj	AKTIVNOST
1.	Tačna adresa objekta ukoliko se ne radi o adresi ugovarača: -----
2.	Broj sa koga centrala poziva KC (telefonska centrala): -----
2. a)	Broj mobilne kartice sa koje PCS komunikator šalje alarmne dojave - programirati da kartica SMS dojave šalje isključivo za alarmne situacije: -----
2. b)	Za komunikaciju preko IP uređaja dostaviti parametre radi daljinskog pristupa: -----
2. c)	Za ELDES centrale dostaviti broj mobilne kartice: -----
3.	Unos korisnika, ime prezime, svojstvo, kontakt telefon, šifra i lozinka i pristup particijama (unos na posebnoj tabeli na strani 2.)
4.	Unos zona, kojoj particiji pripada i vrsta senzora (unos na posebnoj tabeli na strani 3.)
5.	Radno vreme objekta: -----
6.	Mejlovi na koje se šalju izveštaji, fakture i obaveštenja (ako korisnik insistira da se šalju na različite mejlove): -----
7.	Testiranje dojava u koordinaciji sa KC
8.	Programiranje svih dojava sa alarmne centrale
8. a)	- periodični test
8. b)	- dojava ISKLJUČIO (uvek a ne samo posle alarma)
8. c)	- dojava UKLJUČIO (uvek a ne samo posle alarma)
8. d)	- dojava CENTRALA OSTALA BEZ 220V

#### NAPOMENA

Ukoliko objekat na kome se instalira alarmni sistem poseduje i sistem video nadzora, od korisnika pribaviti podatke za daljinski pristup i dostaviti KC u cilju provere stanja na objektu pri alarmnoj situaciji (broj DVR ili NVR, pass i lozinka).

## 5. Lista korisnika na štíćenom objektu

User broj	IME I PREZIME	SVOJSTVO	BROJ TELEFONA	ŠIFRA	LOZINKA	PARTICIJE
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
34.						
35.						
36.						
37.						
38.						
39.						
40.						
41.						
42.						
43.						
44.						
45.						
46.						
47.						
48.						
49.						
50.						

## 6. Lista zona na štíćenom objektu

Broj zone	NAZIV ZONE	PARTICIJA	VRSTA SENZORA
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			

47.			
-----	--	--	--